	DIGEM 48X24 AK5	DIGEM 96 X 24 B5	DIGEM 96 X 24 BK5	DIGEM 96 X 24 S5	DIGEM 96 X 24 ME5	DIGEM 96 X 48 ME5	DIGEM 96 X 48 B5	DIGEM 96 X 48 AK5	DIGEM 96 X 48 MB5	DIGEM 96 X 48 SN5	DIGEM 96 X 48 CK5	DIGEM 144 X 72 C5	DIGEM 62 X 38 A5	DIGEM62X38B5
Type	**A1125**	**A1375**	**A1275**	**A1215**	**A1235**	**A1245**	**A1385**	**A1065**	**A1225**	**A1255**	**A1265**	**A1005**	**A1155**	**A1175**
Mekaniske data s	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Frontramme / mm	48 x 24	96 X 24	96 X 24	96 X 24	96 X 24	96 X 48	96 X 48	96 X 48	96 X 48	96 X 48	96 X 48	144 X 72	62 X 32	62 X 32
Panel cutout / mm	45 x 22.5	92 x 22.2	92 x 22.2	92 x 22.2	92 x 22.2	92 x 45.5	92 x 45	92 x 45	92 x 45	92 x 45	92 x 45	138 X 68	60 X 36	60 X 36
Byggedybde / mm	93	126	141	72	143	143	126	130	130	143	130	145	26,5	33
Display (7 Segm.)														
Display colour	rød/grønn	rød	rød/grønn	rød/grønn	rød/grønn	rød	rød	rød/grønn	rød/grønn	rød/grønn	rød/grønn	rød/grønn	r/gr/LCD	rød / LCD
Sifferhøyde / mm	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14 / 20	14	20	14 / 12,7	10
– 1.999 ...1.999	**X**		**X**	**X**				**X**	**X**	**X**			**X**	
– 1.999 ...9.999		**X**					**X**							
– 19.999 ...19.999	opt,		**x**									**x**		**x**
– 19.999 ...32.765											**x**			
– 19.999 ...99.999					**x**	**x**								
Progammerbar		opt,			**x**	**x**	**x**				**x**	**x**		
Progammerbar		opt,			**x**	**x**	**x**				**x**	**x**		
Måleinngang														
Kort for måleområde		**x**	**x**				**x**				**x**	**x**		
Antall måleområder	1	1	1	max. 4	36	36	1	1	max. 4	9	1 or 2	1	1	1
Selection with				Jumper	Keys, SW	Keys, SW			DIP / MR	Jumper	Keys			
Progammerbar					**x**	**x**								
Målefunksjoner														
DC V / DC mA	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**
0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**		**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**
AC V / AC A		**x / x**	**x / x**		**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**		**x / x**	**x / x**		
TRMS V / RMS V		**x / -**	**x / -**			**x / -**	**x / -**	**x / x**			**x / -**	**x / -**		
TRMS A / RMS A		**x / -**	**x / -**			**x / -**	**x / -**	**x / x**			**x / -**	**x / -**		
Frekv. / Pulsteller								**x / -**			**x / x**	**x / x**		
Termoelem / Pt100		**- / x**	**- / x**		**x / x**	**x / x**	**- / x**	**x / x**			**x / x**	**- / x**		
RPM											**x**			
Trykk											**x**			
Utganger														
Analog utgang					**x**	**x**					**x**	**x**	**x**	
Comparator					2	2								
Grenseverdi (Rele)						opt.max4	2				max, 4	4		
BCD 5 V / 24 V												**x / x**		
RS232 / RS485					**x / -**	**x / x**					**x / x**	**x / x**		
Sløyfedreven 4...20mA		**x**	**x**				**x**	**x**			**x**			
Power Supply														
DC 5 V				**- / x**									**- / x**	**- / x**
DC 24 V / 18 ... 36 V	**x / x**	**x / x**	**- / x**	**x / -**		**x / x**	**- / x**	**x / -**	**x / -**		**- / x**	**- / x**	**-/x** (opt.)	
DC 9...60 V / 90...260 V		**- / x**									**- / x**			
AC 230 V / 115 V				**x / -**		**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**	**x / x**		**x / x**		
AC 24V / 90...230V	**x / -**	**x / x**	**x / x**				**x / -**	**x / -**	**x / -**	**x / -**	**x / x**	**x / -**		
AC230/115V / DC18...36V					**x**	**x**				**x**				
Forskjellig funksj														
Blanking kontroll	**x**			**x**	**x**	**x**								
Segment test	**x**		**x**					**x**					**x**	**x** (LED)
Minne	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	opt.		**x**	**x**	**x**	**x**
DATA logging					**x**	**x**								